olivetti

Logos 270

Calcolatrice elettronica scrivente da tavolo

Tastiera

Numerica ridotta con 12 tasti:
9 cifre, più zero, punto decimale e segno algebrico negativo.
Gruppo comandi dei totalizzatori per addizione, sottrazione, stampa e azzeramento.
Gruppo comandi dei registri operativi per moltiplicazione, divisione, accumulo automatico dei prodotti e dei quozienti.
Tasti per le operazioni automatiche di elevamento al quadrato, calcolo delle percentuali e radice quadrata.
Tasti per la stampa e il trasferimento di dati fra i registri operativi.
Tasto per l'immissione e per il richiamo di dati costanti.
Tasto annullatore generale dell'impostazione.
Tasto annullatore dell'ultimo dato impostato.

Comandi e controlli

Interruttore per l'accensione.
Selettore per la predisposizione delle cifre decimali.
Selettore per l'arrotondamento automatico.
Segnalatore di errata manovra e di superamento della capacità.
Segnalatore di macchina in funzione.
Comando per lo sblocco della tastiera.

Logos 270

Dispositivi di calcolo e memoria

Unità di calcolo a circuiti integrati.
Memoria costituita da:
- tre registri operativi
  con capacità di 22 cifre
  punto decimale
  e segno algebrico negativo
- tre registri di accumulo dati
  con capacità di 22 cifre
  punto decimale
  e segno algebrico negativo.

Stampa

Gruppo stampante seriale
a cilindro rotante.
Stampa delle cifre impostate, dei risultati
intermedi o definitivi richiesti
e della simbologia relativa.
Capacità: 27 colonne, 22 cifre,
punto decimale,
segno algebrico negativo
e simboli dell'operazione.
Velocità: 25 caratteri al secondo.

Caratteristiche elettriche

Motore monofase: 220 V
Frequenza: 50 Hz
Potenza assorbita: 100 W

Dimensioni

Larghezza: 45 cm
Altezza: 12 cm
Profondità: 30 cm

Peso: 15,2 kg

Non è richiesto
condizionamento dell'ambiente

Ing. C. Olivetti & C., S.p.A. - Ivrea

Cod. 24032 (11-71)